



# Lasers à cascade quantique à plasmons de surface et leurs applications aux cristaux photoniques

Michaël Bahriz Directeur de thèse : Raffaele Colombelli

OptoGaN Institut d'Électronique Fondamentale CNRS UMR 8622



# **P**lan

Introduction aux Lasers à Cascade Quantique (LCQ)

Partie 1:

Les guides à plasmons de surface argent

Partie 2 :

Mesure des pertes des guides à plasmons de surface

Partie 3 :

Les guides à plasmons de surface appliqués aux cristaux photoniques

Conclusions et perspectives



Deux grandes familles de lasers à semiconducteurs :

- Lasers interbandes (Diode laser)
- Lasers intersousbandes (LCQ)

## Introduction aux LCQs – lasers intersousbandes



Caractéristiques des transitions intersousbandes

- Importante force d'oscillateur
- Temps de transition ultra rapide (~ps) / transition interbande (~ns)
- Transition optique polarisée TM
- Liberté dans le choix de la longueur d'onde

## Introduction aux LCQs – les puits couplés

Les puits couplés permettent : - Une plus grande liberté dans le dessin des niveaux d'énergie - Obtenir de faible différence d'énergie.





5

## Introduction aux LCQs – les puits couplés

Région active d'un LCQ :

- 3 puits couplés
- Système à 3 niveaux

 Inversion de population grâce à un phonon optique (τ < ps)</li>









6

### Introduction aux LCQs – *Ie concept de cascade*



Le concept de cascade :

 Les lasers à cascade quantique sont constitués d'une section de plusieurs régions actives.

- Un électron peut ainsi émettre plusieurs photons.

## Introduction aux LCQs – l'injecteur



## Introduction aux LCQs – les étapes historiques

#### 1994 - Bell Labs

LCQ - λ~4,2 μm - InGaAs/AllnAs/InP Fonctionnant en mode pulsé à température cryogénique

#### 1998 - Thomson-CSF

LCQ - λ~9,4 µm - <u>AIGaAs/GaAs</u> Fonctionnant en mode pulsé à température cryogénique

#### 2002 – Université de Neuchâtel

LCQ - λ~9 μm - InGaAs/AlInAs/InP Fonctionnant en mode <u>continu</u>à température <u>ambiante</u>

#### **2002 – Scuola Normale Superiore** LCQ – $\lambda$ ~68 µm - THz - GaAs/ AlAs Fonctionnant en mode continu à 30 Kelvin

### 2006 - Université de Montpellier

 $LCQ - \lambda \sim 3, 1-3, 3 \mu m - InAs/AISb$ 

Fonctionnant en mode continu à basse température

#### 2007 - Université de Montpellier LCQ – λ<3μm - InAs/AISb



## Introduction aux LCQs – les étapes historiques

#### 1994 - Bell Labs

LCQ - λ~4,2 μm - InGaAs/AlinAs/InP Fonctionnant en mode pulsé à température cryogénique

#### 1998 - Thomson-CSF

LCQ - λ~9,4 µm - <u>AIGaAs/GaAs</u> Fonctionnant en mode pulsé à température cryogénique

#### 2002 – Université de Neuchâtel

LCQ - λ~9 μm - InGaAs/AlInAs/InP Fonctionnant en mode <u>continu</u>à température <u>ambiante</u>

#### **2002 – Scuola Normale Superiore** LCQ – $\lambda$ ~68 µm - THz - GaAs/ AlAs Fonctionnant en mode continu à 30 Kelvin

### 2006 - Université de Montpellier

 $LCQ - \lambda \sim 3, 1-3, 3 \mu m - InAs/AISb$ 

Fonctionnant en mode continu à basse température

#### 2007 - Université de Montpellier LCQ – λ<3μm - InAs/AISb



# **P**lan

Introduction aux Lasers à Cascade Quantique (LCQ)

# Partie 1 : Les guides à plasmons de surface argent

## Partie 2:

Mesure des pertes des guides à plasmons de surface

## Partie 3 :

Les guides à plasmons de surface appliqués aux cristaux photoniques

Conclusions et perspectives

## Guides à plasmons Ag et Au – les cavités optiques



Émission par la tranche Diffusion Émission par la surface

Image MEB de trois cavités laser

## Guides à plasmons Ag et Au – le laser ruban (ridge)





*Embase sur laquelle sont montés plusieurs lasers ruban* 

Schéma d'un laser ruban (ridge) moyen-infrarouge

## Guides à plasmons Ag et Au – le guide diélectrique



## Guides à plasmons Ag et Au – les plasmons de surface

$$\operatorname{Re}(\varepsilon_{M}) < 0 \quad et \quad \operatorname{Re}(\varepsilon_{D}) > 0$$
polarisation TM





Guide à plasmons de surface



## Guides à plasmons Ag et Au – le guide à plasmons



- **A. Tredicucci et al.**, Surface plasmon QCL at  $\lambda \sim 19 \mu m$ , Appl. Phys. Lett. 77, 2285 (2000)
- R. Colombelli et al., Far-infrared surface-plasmon quantum-cascade lasers..., Appl. Phys. Lett., 78, 2620, (2001)

## Guides à plasmons Ag et Au – les pertes du guide



 $\alpha$  = pertes (cm<sup>-1</sup>)

n<sub>métal</sub> = partie réelle de l'indice de réfraction du métal

 $\mathbf{k}_{métal}$  = partie imaginaire de l'indice de réfraction du métal

 $n_D$  = partie réelle de l'indice de réfraction du diélectrique

 $\lambda$  = la longueur d'onde d'émission du laser

Métal	n <sub>m</sub>	<b>k</b> <sub>m</sub>	n <sub>m</sub> /k <sub>m</sub> <sup>3</sup>	α (cm <sup>-1</sup> )	
Titane (Ti)	6.31	14	2.3 x 10 <sup>-</sup>	1414	
Or (Au)	4.33	54	2.8 x 10⁻	16,72	
Argent (Ag)	2.94	54	1.8 x 10⁻	11,15	



Valeurs n,k @  $\lambda$ =7.5 microns \*

\* M. A. Ordal and al., App. Optics 22, 1099 (1983)

## Guides à plasmons Ag et Au – les dispositifs fabriqués



## Guides à plasmons Ag et Au – la région active



## Guides à plasmons Ag et Au – mesures électriques

Caractéristique électrique des guides or et argent :

- Même tension

d'alignement

- Même caractéristique

électrique



20

## Guides à plasmons Ag et Au – mesures optiques



Mesures effectuées en mode pulsé : 84 kHz 50 ns



## Guides à plasmons Ag et Au – mesures optiques

Facteur T<sub>0</sub>: - Caractérise le comportement de la région active lorsque la température augmente



## Guides à plasmons Ag et Au – conclusion sur les mesures

#### Valeurs expérimentales

	Or	Argent
Τ <sub>ΜΑΧ</sub> (κ)	260	300
J <sub>th</sub> @ 78K (kA/cm²)	2,9±0,4	1,5±0,2
Т <sub>0</sub> (К)	123±16	128±12
Puissance Pic @ 78 K (mW)	70	30

*M. Bahriz et al.*, Room-temperature operation of 7.5 μm surface-plasmon quantum cascade lasers. 23 Applied Physics Letters, 88 :181103, Februar 2006.

# **P**lan

Introduction aux Lasers à Cascade Quantique (LCQ)

Partie 1 : Les guides à plasmons de surface argent

Partie 2 :

Mesure des pertes des guides à plasmons de surface

Partie 3 :

Les guides à plasmons de surface appliqués aux cristaux photoniques

Conclusions et perspectives

## Mesure des pertes – les différentes techniques





**D. G. Revin et al.,** Measurements of optical losses in mid-infrared semiconductor lasers using Fabry Perot transmission oscillations. Journal of applied physics, 95 :7584, June 2004.



transmission oscillations. Journal of applied physics, 95 :7584, June 2004.

## Mesure des pertes – *méthode 1/L*







S. Barbieri et al., Gain measurements on GaAs QCL..., IEEE Journal of Quantum Electronics, 36 :736, 2000









## Mesure des pertes – sur guides à plasmons de surface



## Mesure des pertes – sur guides à plasmons de surface





### Mesure des pertes – sur substrat très dopé (1-2.10<sup>18</sup>)



Mesure d'un guide à plasmons OR AISb  $\lambda \sim 8,6 \ \mu m$ Substrat très dopé 1-2.10<sup>18</sup>



Avec un substrat très dopé :

- Le mode ne se propage plus à travers le substrat car il y est totalement absorbé.



### Mesure des pertes – sur substrat très dopé (1-2.10<sup>18</sup>)

Mesure d'un guide à plasmons OR AISb λ ~ 8,6 μm Substrat très dopé 1-2.10<sup>18</sup>



### Mesure des pertes – influence de la taille des séparations



## Mesure des pertes – conclusion

- Très bien adaptée au guide à plasmons de surface

- Précise

┢

- Nécessite qu'un seul dispositif

- Mesure indirecte ou - Séparation < 1 µm

0.9 totale 0.8 Transmission 0.7 0.6 0.5 TM 0.4 0.3 12 14 ō 2 10 Séparation (µm)

(utilisation de la technologie FIB)

## Conclusions – 1<sup>e</sup> partie et 2<sup>e</sup> partie

### Conclusions

• Démonstration de guide à plasmons de surface pour les courtes longueurs d'onde ( $\lambda$ ~7,5 µm)

 Réalisation du premier LCQ à plasmons de surface fonctionnant à température ambiante

• Mise au point d'une technique efficace de mesure des pertes et du gain dans les guides à plasmons de surface

#### Perspectives

• Utiliser les avantages des guides à plasmons de surface pour la réalisation de lasers DFB (*Distributed FeedBack*) et à cristal photonique

## **P**lan

## Partie 2 :

Mesure des pertes des guides à plasmons de surface

## Partie 3 :

Les guides à plasmons de surface appliqués aux cristaux photoniques

Avantages des cristaux photoniques :

- Miniaturisation
- Émission par la surface
- Contrôle de la longueur d'onde
- Microcavité

### Conclusions et perspectives

## Cristal photonique – miroir de Bragg



## Cristal photonique – miroir de Bragg 2D





Miroir de Bragg

**Cristal Photonique** 

Le cristal photonique

peut être vu comme une extension en 2D du miroir de Bragg



## Cristal photonique – avantage du guide à plasmons



## Cristal photonique – cristaux photoniques pour les LCQs

### Laser bord de bande



R. Colombelli et al., Quantum cascade photonic-crystal surface-emitting laser. Science, 302 :1374, (2004).



**A. Benz et al**., *Terahertz photonic crystal resonators in double-metal waveguides,* OPTICS EXPRESS, 15, 12418-12424 (2007)

L. Sirigu et al., Terahertz photonic crystal, OPTICS EXPRESS, 15, 16822 (2007)

## Cristal photonique – choix du cristal photonique

### Une microcavité pour un LCQ :

- Un gap TM , car les transitions intersousbandes sont polarisées TM
- Une structure connectée pour l'injection électrique





Structure connectée :

- Idéale pour l'injection électrique,
- Ne comporte pas de gap TM

#### Structure déconnectée:

- Injection électrique très difficile
- Présence d'un gap TM

## Cristal photonique – le réseau nid d'abeille 2D



## Cristal photonique – microcavité

a/X



#### Microcavité:

Pour créer la microcavité, on retire six trous d'air au centre du cristal

Méthode supercell : Le défaut brise la périodicité du système. On recrée artificiellement cette périodicité grâce à une approche supercell



Vecteur d'onde

đ

## Cristal photonique – modes de défaut



## Cristal photonique – simulation 3D pour le moyen-IR



Laser moyen-IR: Le dispositif simulé est la réplique d'une structure réelle à plasmons de surface.

#### 0,3 µm Métal parfait Région active $\Gamma = 90\%$ 2,7 µm Simulations FDTD : InGaAs/AllnAS (n=3,27) -Pour modéliser en 3D les Couche de confinement 0,5 µm dispositifs. InGaAs (n=3,34) - Pour calculer le facteur de qualité des cristaux Substrat Guide à plasmon InP (n=3,05) photoniques. de surface

## Cristal photonique – résultats 3D pour le moyen-IR



Mode de défaut dans le plan  $(E_z)$ : Le facteur de Qualité = 300 pour une structure de 7x4 périodes, ce qui équivaut à des pertes de 70 cm<sup>-1</sup>.



Coupe du mode de défaut Y-dipôle ( $|E_z|^2$ ): Grâce au guide à plasmons de surface le mode optique est très proche de la surface.

## Cristal photonique – simulations 3D pour le THz



Guide métal-métal pour les lasers THz Permet d'obtenir un confinement optique très proche de l'unité avec de faibles pertes.

 $=\frac{4\pi\cdot n_{metal}\cdot n_D^3}{k_{metal}^3\cdot\lambda}$  $\alpha = -$ 













*En diminuant l'épaisseur de la région active,* on augmente l'efficacité du cristal photonique.



## **C**ristal photonique – mode de défaut de la µ-cavité THz



Taille du cristal photonique





M. Bahriz et al., Design of mid-ir and thz quantum cascade laser cavities with complete tm photonic bandgap. Optics Express, 15:5948–5965, May 2007.

# **C**onclusions

### Conclusions 1<sup>e</sup> et 2<sup>e</sup> partie

- Démonstration de guide à plasmons de surface pour les courtes longueurs d'onde ( $\lambda$ ~7,5 µm)
- Réalisation du premier LCQ à plasmons de surface fonctionnant à température ambiante.
- Mise au point d'une technique efficace de mesure des pertes et du gain dans les guides à plasmons de surface

### Conclusions 3<sup>e</sup> partie

• Démonstration à partir d'un CP à structure connectée de micro-cavité pour LCQ moyen-IR et THz.

• Mise en évidence d'un phénomène nouveau permettant d'obtenir un cristal photonique en gravant uniquement le métal supérieur

## Conclusions – perspectives

### Moyen-IR

Laser DFB à plasmons de surface
Cristaux photoniques à µ-cavité en utilisant les guides à plasmons de surface

### THz

- Structures fines (régions actives)
- Cristaux photoniques bord de bande
- Cristaux photoniques à µ-cavité

# Merci pour votre attention.

Je remercie l'ensemble de l'équipe OptoGaN (par ordre alphabétique) :

Adel BOUSSEKSOU Yannick CHASSAGNEUX Raffaele COLOMBELLI Jean-René COUDEVYLLE Laetitia DOYENNETTE Nasrin ESSNER François JULIEN Houssaine MACHHADANI Adrien MICHON Virginie MOREAU Laurent NEVOU Maria TCHERNYCHEVA Elias WARDE Gangyi XU

et de la CTU :

Sylvain DAVID

José PALOMO

# Indices

Métaux	$n_m$	$k_m$	$n_m/k_m^3$	$\alpha (cm^{-1})$
Ag	2,94	54, 13	$1,85.10^{-5}$	11, 15
Or	4,33	53, 84	$2,78.10^{-5}$	16,72
Al	18,96	82, 50	$3, 38.10^{-5}$	20, 33
Ni	4,84	27,70	$2,27.10^{-4}$	137, 1
Pd	4,40	16, 25	$1, 10.10^{-3}$	617, 4
Ti	6, 31	13,90	$2, 30.10^{-3}$	1414

Matériaux	Masse effective $(m_0)$	au (ps)	n (à $10 \mu m$ )	n (à 8, 5 $\mu m$ )	n (à 7, 5 $\mu m$ )
GaAs 0,067		0,15	3,273	3,281	3,2864
$Al_{0,45}Ga_{0,55}As$	0,1046	0,15	3,0647	3,0751	3,0821
In <sub>0,53</sub> Ga <sub>0,47</sub> As (sur InP)	0,0427	0,15	3,3414	3,3473	3,3540
$Al_{0,48}In_{0,52}As \;(sur\;InP)$	0,076	0,15	3,1178	3,1264	3,1349
InP	0,08	0,15	3,038	3,0575	3,0655
InAs	0,027	0,15	3,402	3.406	3.414
AlSb	0,12	0,15	3.157	3.170	3.180
AlAs	0,15	0,15	2.81	2.8235	2.8325

64



# Gain



$$G(J_A, \lambda) = \frac{1}{L_A} ln \left( \frac{I_{tot}(J_S, J_A, \lambda) - I_{tot}(J_S = 0, J_A, \lambda)}{I_{tot}(J_S, J_A = 0, \lambda)} \right)$$
$$I_{tot}(J_S = 0, J_A, \lambda) = I_A(J_A, \lambda)(1 - R)$$
$$I_{tot}(J_S, J_A = 0, \lambda) = I_S(J_S, \lambda) exp(-\alpha_w L_A)(1 - R)$$

66

# **Self-absorption**





# Facteur de qualité

$$Q_{//} = \frac{2\pi n_{eff}}{\lambda_0 \alpha_{cp}} \Leftrightarrow \alpha_{cp} = \frac{2\pi n_{eff}}{\lambda_0 Q_{//}}$$

Épaisseur ( $\mu m$ )	1.5	3	3.5	5	7
Contraste d'indice $\frac{\Delta n_{eff}}{n_{eff}}$ (%)	38,3	37,2	37,0	36,7	36,4
Pertes $\alpha_m (cm^{-1})$	50,6	25,8	22,2	15,5	10,5
Facteur de qualité $Q_m$	45	88	102	146	215

Périodes	$3 \times 2$	$5 \times 3$	$7 \times 4$	$9 \times 5$	$11 \times 6$
$Q_{//}$	38	72	139	354	729

68